

Заметки о выпуске SmartPTT Express

Новый функционал

SmartPTT Express 2.3 предлагает пользователям новые функции, отсутствующие в предыдущей версии продукта.

Служба текстовых сообщений

SmartPTT Express теперь поддерживает прием и отправку индивидуальных текстовых сообщений (TMS) пользователям радиостанций DIMETRA Express, а также отправку групповых текстовых сообщений в разговорные группы DIMETRA Express. Для индивидуальных текстовых сообщений поддерживаются отчеты о доставке и прочтении. Доступность текстовых сообщений может настраиваться на уровне системы, макета и ресурса.

Поддержка радиошлюза CCGW

SmartPTT Express теперь поддерживает подключение аналоговых радиостанций-доноров через радиошлюз Conventional Channel Gateway (CCGW) от Motorola Solutions. В настоящий момент такие ресурсы не могут быть включены в мосты.

Голосовая диспетчеризация и запись переговоров для аналоговых ресурсов

Пользователи SmartPTT Express Client теперь могут принимать и инициировать голосовые вызовы с/на аналоговые конвенциональные ресурсы, подключенные через радиошлюз RG-1000e или CCGW. Соответствующие голосовые передачи могут записываться и сохраняться в Аудио-архиве. Функционал голосовой диспетчеризации и записи переговоров может быть включен или отключен для конкретных ресурсов.

Удаленная настройка SmartPTT Express Server

Теперь возможно установить SmartPTT Express Server SmartPTT и Express Configurator на разные компьютеры и осуществлять настройку SmartPTT Express Server удаленно. Одновременно может быть активно только одно такое подключение.

Улучшения

В SmartPTT Express 2.3 улучшены следующие существующие функции:

- Теперь действие Вызов может быть назначено на клавиши клавиатуры и/или кнопки мыши.
- Максимальное число групп ресурсов и патч-групп увеличено до 11 (максимальное число групп ресурсов, включающих ресурсы DIMETRA, по-прежнему 3).
- Панели расширения плиток ресурсов были переработаны.
- Различные улучшения пользовательского интерфейса.

Исправленные дефекты

В SmartPTT Express 2.3 исправлены некоторые дефекты, существовавшие в предыдущей версии продукта.

Код	Информация по проблеме
40421	Описание: При активном прослушивании обстановки изменение громкости или состояния выбора плитки Частный вызов приводит к его завершению. Обход проблемы: недоступен.
41398	Описание: Прослушивание обстановки может преждевременно завершиться, если другой диспетчер совершает действия, затрагивающие плитку Частный вызов. Обход проблемы: недоступен.

Известные проблемы

Текущий выпуск SmartPTT Express содержит некоторые дефекты, которые проявляются на стадии установки, настройки и использования продукта.

Код	Информация по проблеме
39894	<p>Описание: В Windows 10 1809 Pro Education N с немецкой локализацией входящий и исходящий голос SmartPTT Express Client не слышен.</p> <p>Обход проблемы: Установите Media Feature Pack для Windows 10 N: https://www.microsoft.com/en-us/software-download/mediafeaturepack</p>
Н/Д	<p>Описание: Диспетчеры не могут инициировать несколько исходящих вызовов в приложении SmartPTT Express Client.</p> <p>Обход проблемы: недоступен.</p>
Н/Д	<p>Описание: Индикация голосовых передач, ретранслируемых в активных патч-группах, зависит от настроек разговорных групп в DIMETRA Express (установки флажка Regroupable).</p> <p>Обход проблемы: настройте все группы в DIMETRA Express одинаково, после чего уведомите диспетчеров об используемой индикации.</p>
43469	<p>Описание: Если во время полнодуплексного частного вызова несколько раз быстро щелкнуть кнопку РТТ, она, а также область выбора, прекращает реагировать на действия пользователя. Голос диспетчера слышен без необходимости нажимать РТТ; завершение вызова в SmartPTT Express Client не прерывает голосовую передачу.</p> <p>Обход проблемы: необходимо, чтобы пользователь радиостанции прервал вызов, а затем начать новый.</p>
45573	<p>Описание: Если назначить клавишу цифрового блока клавиатуры (numpad) на действие Вызов при выключенном Num Lock, она не будет назначена корректно.</p> <p>Обход проблемы: Если требуется использовать клавиши цифрового блока для инициирования Вызова, убедитесь, что Num Lock включен.</p>

Код	Информация по проблеме
45575	<p>Описание: При назначении клавиш Shift, Alt или Ctrl на действие Вызов SmartPTT Express Client не различает правую и левую клавишу; обе будут инициировать Вызов.</p> <p>Обход проблемы: недоступен.</p>
45504	<p>Описание: Если в процессе принятия входящего полнодуплексного частного вызова несколько раз нажать и мгновенно отпустить элемент управления Вызов, голос диспетчера не будет слышен на радиостанции.</p> <p>Обход проблемы: прервите вызов и начните новый.</p>